



1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения



Basic features

| | |
|---|---------------------------------------|
| Базовый стандарт | IEC 60947-5-1 |
| Исполнение | с принудительным размыканием |
| Принцип действия | 1-2. Точка переключения: механический |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE UKCA CCC WEEE |

Display/Operation

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Индикация функций | 1-2. Точка переключения: нет |
|-------------------|------------------------------|

Electrical connection

| | |
|-------------|---|
| Тип разъема | 1-2. Точка переключения: Паяное соединение |
|-------------|---|

Electrical data

| | |
|------------------------------------|--|
| Длительный ток | 1-2. Точка переключения: 5 A |
| Расчетное рабочее напряжение U_e | 1-2. Точка переключения: 250 В~ |
| Функция переключения, механическая | Размыкатель с принудительным размыканием |
| Частота переключения | 1-2. Точка переключения: 200/мин |

Environmental conditions

| | |
|------------------------------|------------|
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды | -5...85 °C |

Functional safety

| | |
|-----------------------|--|
| B10d (EN ISO 13849-1) | BSE 86: 10 миллионов циклов переключения |
|-----------------------|--|

Material

| | |
|--------------------------------------|---|
| Материал контактов | 1-2. Точка переключения: Чистое серебро |
| Материал корпуса | Алюминий, анодирован. |
| Материал корпуса, защита поверхности | анодирован. |
| Материал толкателя | 1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034) |

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-R08-40-69-02
Код заказа: BNS055P

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|--|--|
| Number of switching positions | 2x Ролик механический |
| Направление приближения | продольно, параллельно привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент | 1-2. Точка переключения: BSE 86 |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1-2. Точка переключения: 2.50...2.80 mm |
| Скорость трогания с места | 1-2. Точка переключения: 60 m/ min |

Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 8 N
вертикально

Установка

нет

Фланец, ввод

1-2-я точка переключения:
ролик

Форма толкателя

Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения: ± 0.05
mm

Wiring Diagrams

