



1) Опорная кромка



Basic features

| | |
|---|--|
| Базовый стандарт | IEC 60947-5-1 |
| Исполнение | Щелчковый контакт |
| Принцип действия | 1. Точка переключения: механический |
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | CE UKCA CCC WEEE |

Display/Operation

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Индикация функций | 1. Точка переключения: нет |
|-------------------|----------------------------|

Electrical connection

| | |
|-------------|--|
| Тип разъема | 1. Точка переключения: Паяное соединение |
|-------------|--|

Electrical data

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Длительный ток | 1. Точка переключения: 5 А |
| Расчетное рабочее напряжение U_e | 1. Точка переключения: 250 В~ |
| Функция переключения, механическая | одноконтактный переключатель |
| Частота переключения | 1. Точка переключения: 200/мин |

Environmental conditions

| | |
|------------------------------|------------|
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды | -5...85 °C |

Functional safety

| | |
|------------------------------|--|
| B10d (EN ISO 13849-1) | BSE 69.1: 10 миллионов циклов переключения |
|------------------------------|--|

Material

| | |
|---|---|
| Материал контактов | 1. Точка переключения: Чистое серебро |
| Материал корпуса | Алюминий, анодирован. |
| Материал корпуса, защита поверхности | анодирован. |
| Материал толкателя | 1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034) |

Кулачковые выключатели
BNS 819-100-R-10
Код заказа: BNS006A

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|---|---|
| Number of switching positions | Ролик механический |
| Направление приближения | продольно или поперечно привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент | 1. Точка переключения: BSE 69.1 |
| Размеры | 42 x 22 x 43 mm |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 11 mm |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1. Точка переключения: 2.30...2.80 mm |

Скорость трогания с места

1. Точка переключения: 60 m/min

Срок службы, механич.

1. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 8 N

Установка

произвольно

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.05 mm

Wiring Diagrams

